AV8801

PRE AMPLIFICATEUR AV MULTI CANAL 11.2



Pour vous faire vivre une expérience ultime en matière de musique et de home-cinéma Surround, le pré-amplificateur AV Marantz AV8801 est doté des dernières technologies audio et vidéo, y compris les formats des plus hautes résolutions audio tels que Dolby TrueHD et DTS HD master Audio. De même, les AV8801 offrent la possibilité de s'étendre au-delà des configurations conventionnelles de canaux de 5.1 et 7.1 , grâce au DTS Neo:X intégré et à la technologie Audyssey DSX, qui fournit jusqu'à 11.2 canaux de lecture, avec une largeur supplémentaire avant et arrière pour la plus immersive expérience de son Surround que vous ayez jamais entendu.

Il y a 7 entrées HDMI et 3 sorties HDMI mettant en vedette le 4k HD-vidéo, avec des sorties HDMI double pour la zone principale qui envoie le même signal à deux écrans, comme un téléviseur à écran plat et un projecteur.

Une troisième sortie HDMI vous permet de profiter d'un autre programme dans une autre pièce. Equipé avec l'Audyssey MultEQ XT32, l' AV8801 configure automatiquement les principaux paramètres acoustiques et optimise une réponse totale du système. Une fonctionnalité réseau complète comprenant 4 ports Ethernet permet un contrôle des applis sous iOS et Android.

Caractéristiques principales

- Circuit à contre réaction de courant HDAM Marantz
- 11.2 canaux améliorés par le traitement Audyssey DSX et DTS Neo:X
- 11.2 canaux XLR symétrique et sortie RCA
- Haute qualité de fabrication avec capot en trois parties
- Châssis plaqué cuivre
- Compatibilité 4k - – Scaling – Pass through – GUI en incrustation avec l'image
- Réseau audio streaming DLNA1.5 et radio Internet
- Lecture sans interruption avec mise à jour logiciel FLAC HD 192/24
- Airplay et les services de musique en ligne Spotify et last.fm inclus
- Audyssey MultEQ XT32 Pro, Audyssey Sub EQ HT Dual subwoofer EQ processing et Audyssey LFC
- 6+1 entrées / 3 sorties HDMI (3D/ARC/CEC)
- Sortie HDMI pour une seconde pièce.
- Entrée HDMI en façade pour une connexion rapide avec tablettes, iPad/iPhone, caméra, etc…supportant le MHL™
- Entrée USB compatible iPod/iPhone, recharge aussi l'iPad.
- Multi room/Multi source inclus vidéo HDMI
- Contrôle simple avec la télécommande + Application Marantz Remote App pour une gestion totale
- Amplificateur phono MM

EAN

EU	AV8801/N1B	4951035050040	NOIR

www.marantz.fr

AV8801

PRE AMPLIFICATEUR AV MULTI CANAL 11.2



CARACTERISTIQUES	AV8801
SURROUND MULTI CANAL	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS Neo:X	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	• / • / • / •
Audyssey DSX	•
Stéréo multicanal	•
Audyssey	MultEQ XT32 (PRO)
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Amélioration de la compression audio : MDAX2	•
AMELIORATION AUDIO	
Topologie courant réactif	•
Modules d'amplification hyper dynamiques (HDAM)	•
Mode pure direct	•
Transformateur de puissance : Toroidal / EI	- / •
Composants audio de haute qualité	•
Châssis : Plaqué cuivre / Métal	• / -
RESEAU	
Certifié DLNA	• (v1.5)
Compatibilité : MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA	• / • / • / • / •
FLAC HD 192/24	•
Lecture continue	•
Réseau vidéo statique (JPEG)	•
Streaming audio Airplay	•
Windows 7	•
Radio Internet	• / •
vTuner / Spotify* / last.fm*	• / • / •
Ethernet	• (avec 4 ports commutables de 10/100 Mbit)
Contrôle IP	•
Appli télécommande : Appli Marantz télécommande iDevice / Android	Marantz Remote App
ENTREES / SORTIES	
VIDEO	
Entrées/Sorties composites	4 / 3
Entrées/Sorties composants	3 / 2
Entrées/Sorties HDMI	7 / 3

AUDIO	
Entrées/Sorties analogiques	8 / 2
Entrées/Sorties symétriques	2 / 11.2
Entrée phono (MM)	•
Entrée optique numérique	2
Entrée coaxiale numérique	2
Sortie pré-amplifiée en multicanal/Entrée principale	• (11.2ch) / -
Sorties Caisson de basses	2
Entrée multicanal	•
AUTRES	
M-XPort pour RX101	•
Bornier enceinte avant	•(pré sortie)
Bornier enceinte arrière	•(pré sortie)
Sortie pré-amplification pour bi-amplification (5.1 canaux)	•
Marantz système Bus télécommande	•
Entrée IR flasher	1
Mise à jour logiciel via USB	•
Réseau (contrôle IP/mise à jour)	• / •
RS232C	•
DC Triggers	2
Entrées en façade : Audio / Composite / HDMI / USB	• / • / • / •
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone	• / • / •
SPECIFICATIONS	
Rapport signal/bruit	102 dB (haut niveau)
Tuner FM	•
GENERALITES	
Couleurs disponibles : Noir	•
Façade en métal	•
Télécommande RC019SR	RC019SR
Pré-programmée / Programmable /Écran LCD	• / • / •
Consommation électrique 90W	90 W
Consommation en veille	0.2W (hors fonction HDMI contrôle)
Dimensions maximums (L x P x H)	440 x 390 x 185 mm
Poids en Kg 13.9	13.9

* pas disponible dans tous les pays

Design and specifications are subject to change by Marantz without notice.