



NA8005

LECTEUR RÉSEAU DAC USB



Quel que soit le support de stockage de votre musique préférée, vous pouvez désormais l'écouter avec une pureté cristalline, car le lecteur réseau CAN USB NA8005 se connecte à tous les équipements, qu'il s'agisse de votre ordinateur, de votre disque dur externe, de votre serveur NAS ou de radios Internet et du service musical en ligne Spotify Connect. En outre, le mode DAC présente une entrée numérique optique et une entrée coaxiale, de même qu'un port USB-B : vous profitez donc du convertisseur audio/numérique haute qualité du NA8005 et d'une sortie audio d'excellence grâce à ses modules HDAM-SA2 pour écouter la musique diffusée directement à partir de votre ordinateur. Le NA8005 peut ainsi remplacer la carte son de votre PC et son port USB-B travaille en mode asynchrone, compatible à la fois avec les modes 192 kHz/24 bits, mais aussi avec le DSD 2,8 MHz et 5,6 MHz, pour des performances accrues. Cet équipement constitue le moyen le plus direct pour profiter d'une excellente qualité. Il est aussi capable de charger en flux continu de la musique en haute résolution stockée sur des fichiers FLAC, voire DSD, par l'intermédiaire du réseau. Et pour couronner le tout, le NA8005 prend en charge la fonction AirPlay pour assurer le chargement de fichiers audio en flux continu direct à partir de votre appareil iDevice ou iTunes, sans oublier le port USB en façade qui permet la charge et la lecture d'un iPod en compatibilité numérique. Il incarne l'apogée de la polyvalence, mais de manière très surprenante, il est extrêmement facile d'emploi grâce à son écran large et l'application Marantz Remote pour Apple et Android.

Caractéristiques principales

- Lecteur réseau audio DLNA 1.5 avec chargement réseau en flux continu, AirPlay, radio Internet et intégration de Spotify Connect
- Chargement réseau en flux continu : prise en charge DSD (DoP), FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC et Gapless
- Mode DAC avec 3 entrées numériques (USB-B, coaxiale, optique) et USB-A en façade
- Fonctionnement du port USB-B en mode asynchrone : capable de traiter les flux PCM jusqu'à 192 kHz/24 bits, ainsi que les flux directs DSD 2,8 et 5,6 MHz
- Circuits audio analogiques dotés de la technologie Marantz HDAM®-SA2 pour une qualité audio supérieure
- Convertisseur numérique/analogique Audiophile High Current DSD1792, double horloge système d'une grande précision et composants sur mesure de qualité supérieure
- Amplification discrète complète pour casque
- Télécommande système pour l'amplificateur, le lecteur CD et le lecteur réseau

EAN

EU	NA8005/N1B	4951035052099	Black
	NA8005/N1SG	4951035052105	Silver-Gold
UK	NA8005/T1B	4951035052099	Black
	NA8005/T1SG	4951035052105	Silver-Gold

www.marantz.fr

because music matters

NA8005

LECTEUR RÉSEAU DAC USB



FONCTIONS DU	NA8005
Chargement de fichiers audio en flux continu à partir de votre PC	•
Mode de fonctionnement DAC : Type USB B / Coaxial / Optique	• / • / •
Connexion USB arrière en mode asynchrone	•
Transmission BitPerfect	•
Chargement de fichiers audio en flux continu USB-B DSD (DoP) : DSD2.8 / DSD5.6	• / •
Isolation de la masse pour fonctionnement en mode DAC	•
Radio Internet	•
Chargement de fichiers audio en flux continu AirPlay	•
Fonction Windows « Lire vers »	•
vTuner / Spotify Connect*	• / •
Audio USB (façade) / Conçu pour iPod / Compatible avec l'iPhone	• / • / •
Certification DLNA	• (v1.5)
Formats avec pertes : MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats sans pertes : DSD / FLAC192/24 / ALAC96/24 / WAV192/24	• / • / • / •
Lecture Gapless	• (FLAC, WAV)
Application à distance : iDevice / Android	• / •
Version HDAM HDAM+HDAM SA2	HDAM + HDAM SA2
Transformateur de puissance : EI	•
Composants audio haute qualité	•
Composants sur mesure	•
Configuration symétrique des circuits	•

DIVERS	
Plaque métallique supplémentaire en renfort du châssis	•
Casque : Tampon	• (HDAM-SA2)
Affichage : Gradateur / Arrêt	• / •

ENTRÉES/SORTIES	
Entrée USB compatible iPod / iPhone (façade)	•
Entrée USB type B pour PC (arrière)	•
Fréquence d'échantillonnage entrée USB	192 kHz / 24-bit & DSD2.8 / DSD5.6
Sortie analogique	1
Port Ethernet	•
Entrées numériques : Coaxiale / optique	• / •
Sorties numériques : Coaxiale / optique	• / •
Fréquence d'échantillonnage entrée numérique	192 kHz / 24-bit
Bus de télécommande Marantz	•
RS232	•

* Non disponible dans tous les pays

SPÉCIFICATIONS	
Conversion N/A	Multibit, Delta-Sigma
Circuit intégré	CS4398
Filtre numérique	CS4398
Réducteur de bruit	CS4398
Filtre passe-bas niveau	HDAM SA2
Tampon de sortie	HDAM SA2
Amplificateur casque	HDAM SA2
GÉNÉRALITÉS	
Couleurs disponibles : noir / argent-doré	• / •
Façade en métal	•
Télécommande	RC003NA
Consommation électrique en W	30
Consommation en mode veille en W	0.4
Câble d'alimentation amovible	•
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 343 x 105
Poids en kg	7,2

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés par Marantz sans préavis.