

# Integra®



## DTM-7.4

### Récepteur stéréo Réseau avec HDMI

#### VUE D'ENSEMBLE

- Amplificateur compact de 140 W/canal x 2 canaux
- HDMI 8K 4 entrées/1 sortie avec ARC
- Chromecast intégré, AirPlay2, Roon Ready
- Convertisseur N/A Premium 768kHz/32bit
- Composants audio sur-mesure
- Carte de circuit phono dédiée pour MM/MC
- Suite complète d'outils logiciels d'intégration personnalisés
- Fonctionne avec Sonos pour la synchronisation de l'alimentation et du volume

#### HI-FI FOR ALL, BUILT FOR INTEGRATORS

Conçu et fabriqué avec une attention particulière aux détails, le récepteur stéréo Integra DTM-7.4 offre un son de qualité, des options de connectivité à la pointe du progrès et une suite complète de fonctions d'intégration dédiées aux professionnels. Ce récepteur compact à 2 canaux s'intègre parfaitement à tout système à domicile, offrant une performance audio de haute résolution et une intégration physique harmonieuse et discrète.





<b>AUDIO</b>	140W x 2 canaux (4Ω, 1% THD) 120W x 2 canaux (8Ω, 1% THD)
	Réponse en fréquence 5Hz - 100kHz (+1/-3dB Direct Mode)
	Impédance haut-parleur : 4-16 ohms
	Réglage de la tonalité Bass (100Hz) & Treble (10KHz): +/- 10dB
	Convertisseur D/A 768KHz/32bits - AK4452
<b>ENTRÉES / SORTIES</b>	Carte de circuit imprimé MM/MC dédiée au phono
	4 entrées et 1 sortie HDMI – tous supportent le 8K jusqu'à 40Gbps, et l'ARC
	Entrée audio : 3 entrées analogiques, 2 entrées optiques, 1 entrée coaxiale, entrées phono et USB avant/arrière
	Sorties audio : Sortie principale stéréo (x2) Sortie préamplifiée pour caisson de basse (x1) Sortie stéréo préamplifiée ligne Zone2 (x2)
	Wifi et Ethernet
	Bornes plaquées or
<b>RÉSEAU</b>	Certifié Roon Ready
	Chromecast intégré pour l'audio et AirPlay2
	Services musicaux : Spotify, Amazon Music HD, Tidal, Deezer, Pandora et Tuneln radio
	Récepteur Bluetooth pour mobiles et PC (SBC/AAC)

<b>CONTRÔLE ET SERVICE</b>	Web setup, téléchargement des fichiers de configuration via un navigateur
	Bouton d'accès rapide pour affichage de l'adresse IP, immédiatement disponible en face avant ("Display" key)
	Contrôle IP, RS232, entrée/sortie IR et déclencheurs 12V Trig out
	Contrôle et télédiagnostic (C4, Crestron, OvrC, Domotz)
	Compatible avec OVRC Pro, Domotz, Luxul Pro Watch, VPN et d'autres plateformes de surveillance
	Kit d'outils de diagnostic embarqué, comprenant des mires de test et un réglage EDID/HDCP, une télécommande virtuelle, le tout disponible via l'application web
	L'API d'Integra la plus robuste à ce jour, avec des commandes discrètes pour pratiquement toutes les fonctions de l'AVR.
	Pilotes de commande personnalisés basés sur les commentaires des intégrateurs. Développé et maintenu en permanence par l'équipe logicielle d'Integra à Osaka, au Japon.
<b>RACK KIT</b>	Kit de montage en rack disponible en option (IRK-155-3D)
<b>DIMENSIONS</b>	17 1/8" x 5 7/8" x 12 15/16" (435 x 149 x 328 mm)
<b>WEIGHT</b>	19.8lbs (9.0kg)
<b>POWER CONSUMPTION</b>	275W maximum 35W consommation en l'absence de signal < 2W en veille
<b>SKU</b>	DTM7.4BMMM
<b>EAN</b>	4573211155709

En raison d'une politique d'amélioration continue des produits, Integra se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence sans préavis.