SR5007

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU





green standby eco friendly

100w x 7ch

HDMI 5+1in 1 out

AUDYSSEY MULTEQ XT DYNAMIC VOLUME

4K HD VIDEO

PC AUDIO STREAMING

AirPlay

Le SR5007 arbore lui aussi en façade l'afficheur circulaire emblématique de la marque Marantz, et possède les mêmes fonctions de réseau audio depuis PC et Android, l'écoute des stations de radio sur Internet, la fonction AirPlay depuis iTunes ou un iPhone/iPad/iPod. Il intègre aussi les décodeurs de formats audio les plus répandus, y compris Dolby TrueHD et dts-HD Master Audio. Il possède pas moins de six entrées HDMI, dont une en façade et compatible vidéo 3D, 4k et ARC (canal de retour audio, si le téléviseur l'est aussi). Les signaux vidéo de résolution réduite peuvent aussi subir un upscaling en 4k. Il gère sans problème les scènes les plus exigeantes des films d'action, et, grâce aux technologies audio Marantz les plus récentes, il assure une excellente qualité de restitution musicale. Pour garantir le meilleur son possible avec des fichiers audio compressés numérique, le SR5007, d'une puissance de 7 x 100 Watts efficace, est équipé du traitement M-DAX2 « version 2 du Marantz Dynamic Expander » qui optimise également la qualité des fichiers MP3 gravés sur CD ou arrivant via le récepteur Bluetooth optionnel RX101. On obtient ainsi un son plus clair, plus détaillé, plus vivant. Enfin, le SR5007 est équipé d'une foule de fonctionnalités très pratiques, telles que l'assistant de configuration (Setup Assistant), la calibration automatique via les fonctions Audyssey MultEQ XT et Dynamic Volume Control, la sonorisation multi-sources de plusieurs pièces, et un mode Vidéo Off assurant que vous savourez vos musiques et vos films avec la meilleure dynamique Marantz. Sans oublier l'application de contrôle Marantz Remote App, spécifiquement développée pour les appareils sous iOS et Android. Tout cela fait du SR5007 une combinaison idéale d'élégance, de puissance et de convivialité.

www.marantz.eu

Points forts

- Puissance 7 x 100 W eff. sur 8 Ohms, circuits à composants discrets
- Compatibilité 4k totale : scaling, Pass Through, incrustation interface graphique
- Fonctions réseau audio DLNA 1.5, écoute en streaming et radios sur Internet
- Compatible AirPlay et service musical en ligne last.fm
- Traitement Audyssey DSX
- Fonctions Audyssey MultEQ XT, Dynamic EQ et Dynamic Volume
- 6 entrées HDMI (dont 1 en façade) / 1 sortie, compatibles 3D/ARC/CEC
- Entrée HDMI en façade, pour branchement rapide tablette, iPad/iPhone, ordinateur portable, caméra, caméscope, etc.
- Port USB compatible lecture numérique directe depuis iPod / iPhone (et charge iPad)
- Assistant de configuration multilingue et calibration Audyssey, pour une mise en place facile
- Gestion de plusieurs pièces d'écoute et de plusieurs sources
- Télécommande facile à utiliser + application de contrôle Marantz Remote App, assurant une navigation aisée dans les différents contenus

EAN

EU	SR5007/N1B	4951035047408	noir
	SR5007/N1SG	4951035047415	silver/gold
UK	SR5007/T1B	4951035047408	noir
	SR5007/T1SG	4951035047415	silver/gold

SR5007

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU



POINTS FORTS	SR5007
SON SURROUND MULTICANAL	
Décodeurs intégrés dts HD Master / dts 5.1 / dts ES / dts 96/24	• / • / • / •
Décodeurs intégrés Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / Dolby Pro Logic IIz	• / • / • / •
Multicanal à partir d'un signal stéréo	•
Traitement enhancer de données audio à réduction de débit de données : MDAX / MDAX2	•
FONCTIONS RÉSEAU	
Certification DLNA	• (v 1.5)
Formats audio compatibles en réseau : MP3 / WAV / AAC / FLAC / FLAC 192/24 / WMA	• / • / • / • / • / •
Lecture sans interruption (avec mise à jour firmware)	•
Radios Internet	vTuner
Services musicaux en ligne : last.fm*	•
DIVERS	
Audio Bluetooth via RX101	option
Audyssey MultEQ XT, configuration automatique enceintes avec microphone mesure	• (version PRO)
Fonctions Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Conversion vidéo composite -> HDMI et composantes -> HDMI	• / •
Upscaling analogique vers HDMI	jusqu'en 4k
Upscaling HDMI vers HDMI	jusqu'en 4k
Traitement vidéo	•
Réglage d'image / réduction de bruit	•
HDMI Pass Through en Standby	•
Pass Through vidéo 4k	•
Pass Through vidéo 3D	•
Canal de retour audio (ARC)	•
Affichage à l'écran : interface utilisateur graphique / OSD	• / -
Incrustation interface utilisateur graphique sur HDMI	•
Assistant de configuration (multilingue)	•
Crossover réglable	•
Gestion de plusieurs zones	1
ENTRÉES/SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sorties composites	3 / 1
Entrées/sorties composantes	2 / 1
Entrées/sorties HDMI	6 (dont 1 en façade) / 1

AUDIO	
Entrées/sorties analogiques	5 / 0
Entrées/sorties numériques optiques	2 / 0
Entrées/sorties numériques coaxiales	2 / 0
Sortie Pre out / Entrée Main In multicanal	• (format 7.2) / -
Sorties Subwoofer	2
Entrées multicanal 7.1	•
DIVERS	
Port M-X pour RX101	•
Sélecteur enceintes A / B	•
Borniers enceintes Height	Speaker B ou Height
Bi-amplification (format 5.1) / Enceintes C	• / •
Borniers dédiés Multi-Room	•
Compatible bus Remote Marantz	•
Entrée pour récepteur IR (Flasher)	•
Réseau : contrôle par IP / mise à jour	• / •
RS-232C : contrôle / mise à jour	• / •
Mise à jour firmware via USB	•
Triggers par tension continue	•
Entrées face avant : audio / vidéo composite / numérique (opt.) HDMI / USB	• / • / - / • / •
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone	• / • / •
CARACTÉRISTIQUES	
Puissance de sortie (sur 8 Ohms, de 20 Hz à 20 kHz, pour 0,08% de THD, les deux canaux en service)	100 W par canal
Garantie 70%	•
Rapport S/B audio	100 dB
Tuner FM	•
GÉNÉRALITÉS	
Couleurs disponibles : noir / silver-gold	• / •
Télécommande système	RC017SR
Façade métallique	•
Consommation maxi	650 W
Consommation en mode Standby	0,2 W
Dimensions hors tout (L x H x P)	440 x 161 x 389 mm
Poids	10,1 kg

* non disponible dans tous les pays

L'apparence et les caractéristiques de ce produit sont susceptibles de modifications par Marantz sans préavis.