

**SR7007****AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO**

Le premier aspect marquant de ce tout nouvel ampli-tuner Audio/Vidéo, est son élégante façade en aluminium, avec l'afficheur lumineux en retrait. Un hommage à l'esthétique Marantz classique. Encore plus étonnant: la qualité sonore, cocktail addictif de puissance sans limite, de respect étonnant du détail et de profondeur sensationnelle. Autant d'aspects qui doivent beaucoup à la technologie de contre réaction de courant et plus encore à la préamplification HDAM et aux étages de puissance développant 7 x 125 W dans 8 Ohms. Plus encore, ces excellentes performances sonores s'appliquent à toutes vos sources musicales. Le SR7007 possède un port d'entrée USB, compatible lecture numérique depuis iPod, et un port réseau sur RJ45. Autrement dit, il permet d'écouter les stations de radio sur Internet, les appareils compatibles AirPlay, les services musicaux en ligne tel que Last.fm et autorise l'accès aux bibliothèques de fichiers stockées sur votre PC, etc. avec une meilleure restitution audio. De plus, les signaux vidéo sont eux aussi gérés avec tous les égards, grâce à des traitements vidéo avancés sur les 6+1 entrées HDMI et les 2+1 sorties (double sortie pour la zone principale + sortie Multi Zone). Toutes sont compatibles 3D, Pass-through 4k et scaling vidéo en 4k. Parmi les autres caractéristiques importantes de haut niveau, on peut citer les connecteurs plaqués or RCA & SPKR, la fonction d'auto-calibration Audyssey MultEQ XT et le traitement Audyssey DSX assurant les meilleures sensations en son Surround. Les connecteurs présents en face avant (HDMI & USB) facilitent la connexion de lecteurs mobiles, de tablettes, d'un iPad/iPhone, d'un appareil photo ou d'un caméscope. Dernier détail : un volet central pivote pour révéler un afficheur complémentaire à deux lignes. Et pour configurer et utiliser plus facilement l'appareil, la fonction System Setup a été améliorée, elle aussi, avec une assistance par menu en surimpression d'image. En avons-nous assez dit ?

www.marantz.eu

green standby
eco friendly

125w X 7ch

HDAM

HDMI 6+1 in
3 out

4K HD
VIDEO

DSX
AUDYSSEY

**Points forts**

- Étages de puissance à composants discrets, 7 x 125 W efficaces sur 8 Ohms
- Circuits de technologie Current Feedback, avec Marantz HDAM
- Compatibilité intégrale 4k : scaling, Pass Through, incrustation
- Certifié DLNA1.5, radios Internet et streaming audio depuis réseau
- Compatible FLAC HD 192/24 et lecture sans blanc via update du firmware
- Compatible AirPlay et service musical last.fm d'origine
- Traitement Audyssey DSX
- Fonctions Audyssey MultEQ XT Pro, Dynamic EQ et Dynamic Volume
- 7 entrées HDMI (dont 1 en façade) / 3 sorties HDMI (compatibles 3D/ARC/CEC)
- Sortie HDMI indépendante pour 2ème pièce
- Entrée HDMI en façade pour connexion rapide d'une tablette, d'un iPad/iPhone, d'une caméra, d'un caméscope, etc.
- Port USB compatible lecture numérique directe depuis iPod / iPhone, charge iPad
- Gestion Multi Room et Multi Source, avec vidéo HDMI
- Télécommande facile à utiliser, application Marantz Remote App autorisant une navigation avancée dans les différents contenus
- Préampli Phono aimant mobile (MM) intégré

EAN

EU	SR7007/N1B	4951035047484	Noir
	SR7007/N1SG	4951035047491	Argent-or
UK	SR7007/T1B	4951035047484	Noir
	SR7007/T1SG	4951035047491	Argent-or

because music matters

SR7007

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO



FONCTIONNALITÉS	SR7007
SURROUND / MULTICANAL	
Décodeurs DTS HD Master / dts 5.1 / dts ES / dts 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / Dolby Pro Logic IIz	• / • / • / •
Traitement Audyssey DSX	•
Multicanal depuis signal stéréo	•
Enhancer de signaux compressés numériquement (MDAX2)	•
FONCTIONNALITÉS RÉSEAU	
Certifié DLNA	• (v1.5)
Réseau audio : formats MP3 / WAV / AAC / FLAC / FLAC 192/24 / WMA	• / • / • / • / • / •
Lecture sans intervalle	• (par update firmware)
Radios Internet	via vTuner
Services musicaux : last.fm*	•
Port Ethernet	•
DIVERS	
Audio Bluetooth via récepteur RX101	option
Topologie Current Feedback	•
Technologie Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM)	•
Optimisation automatique de la réponse des enceintes via fonction Audyssey MultEQ XT (avec microphone de mesure)	• (version PRO)
Fonctions Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Conversion vidéo composantes vers HDMI et composite vers HDMI	•
Scaler vidéo analogique vers HDMI	jusqu'en 4k
Scaling HDMI vers HDMI	jusqu'en 4k
Traitements vidéo	•
Fonctions Picture Adjust / Réduction de bruit vidéo	• / •
Pass Through HDMI en mode Standby	•
Pass Through vidéo 4k	•
Pass Through vidéo 3D	•
Compatible canal de retour audio (Audio Return Channel, ou ARC)	•
Affichage à l'écran : interface utilisateur graphique	•
Incrustation interface utilisateur graphique sur sortie HDMI	•
Assistant de configuration (multilingue)	•
Fréquence de raccordement caisson de graves commutable	•
Gestions zones Multirroom	2 (1 x vidéo HDMI)

* not available in all countries

ENTRÉES/SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sorties composites	4 / 3
Entrées/sorties composantes	3 / 1
Entrées/sorties HDMI	7 (dont une en façade) / 3
AUDIO	
Entrées/sorties analogiques	6 / 2
Entrées/sorties numériques optiques	2 / 0
Entrées/sorties numériques coaxiales	2 / 0
Sortie multicanal Pre Out	• (format 7.2 canaux)
Sorties caisson de graves	2
Entrée multicanal 7.1 canaux	•
Entrée Phono aimant mobile (MM)	•
OTHERS	
Port M-X pour récepteur Bluetooth RX101	•
Sélection enceintes A/B	•
Sorties pour enceintes hauteur	Speaker B ou Height
Biamplication (format Surround 5.1) / Enceintes C	• / •
Sorties pour enceintes Multi-Room	•
Sorties pour enceintes hauteur	•
Connecteur Bus Remote Marantz	•
Entrée IR Flasher	•
Fonctions réseau : contrôle via IP / update	• / •
Port RS-232C (contrôle / update)	• / •
Update firmware via USB	•
Triggers tension continue	2
Entrées en façade : audio / vidéo composite / HDMI / USB	• / • / • / •
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone	• / • / •
CARACTÉRISTIQUES	
Puissance de sortie (sur 8 Ohms, de 20 Hz à 20 kHz, THD 0,08%, 2 canaux en fonction)	125 W
Garantie 70%	•
Rapport S/B audio	100 dB
Tuner FM	•
GÉNÉRALITÉS	
Couleurs disponibles : noir / argent-or	• / •
Télécommande Système	RC016SR
Télécommande préprogrammée / intelligente / écran LCD	• / • / •
Façade métallique	•
Consommation	660 W
Consommation en mode Standby	0,2 W
Dimensions hors tout (LxHxP)	440 x 185 x 406 mm
Poids	13,0 kg

L'apparence et les caractéristiques de ce produit sont susceptibles de modifications par Marantz sans préavis.