

marantz®

SR5009

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO AVEC FONCTION WIFI ET BLUETOOTH



Nous avons apporté à notre technologie maison HDAM des améliorations tout en gardant nos spécificités d'amplification à contre réaction de courant sur notre nouveau modèle SR5009 à sept canaux distincts. Ces technologies garantissent à la fois puissance et précision dans la reproduction du son en multicanal et stéréo. Les fonctions Bluetooth et Wifi intégrées, vous permettront d'écouter toutes vos musiques dématérialisées quel que soit le support de stockage. En outre, il présente des fonctions réseau DLNA 1.5 pour la diffusion des sources DSD, AIFF, la lecture audio HD ininterrompue, les radios Internet et le streaming audio de Spotify Connect et AirPlay. Le SR5009 intègre des décodeurs pour les formats audio standard, sans oublier le Dolby TrueHD et le DTS-HD Master Audio. Il est doté de pas moins de huit entrées HDMI, dont une est située en façade, et de deux sorties, ce qui le prépare déjà au son 3D et même à la résolution UHD 4k 60 Hz prenant en charge le format 4:4:4 Pure Color. Il gère facilement les scènes de films d'action les plus exigeantes, et assure une excellente qualité de restitution musicale, grâce aux technologies audio Marantz les plus récentes et aux 180 W générés par les sept amplificateurs. On obtient alors une meilleure clarté, des détails plus précis, un son plus vivant. Comme beaucoup de modèles de cette année, le SR5009 est doté du mode ECO intelligent. Pour finir, le SR5009 intègre une grande variété de fonctions bien utiles, par exemple : l'assistant de configuration, l'étalonnage automatique avec Audyssey MultiEQ XT et Dynamic Volume Control ; quatre boutons Smart Select, un mode multipièces gérant plusieurs sources avec une grande souplesse ; et un mode « video-off » permettant de savourer la musique et les films avec une vraie dynamique Marantz. Il est également compatible avec l'application Marantz Remote spécifiquement développée pour les smartphones et les tablettes. Tout cela fait du SR5009 une authentique combinaison de style, de puissance et de facilité d'utilisation.

Caractéristiques principales

- Wi-Fi et Bluetooth intégrés
- Décodeurs Dolby TrueHD et DTS HD Master Audio
- Amplificateur de puissance discret 7 x 180 W
- Circuit d'amplification basée sur la réaction d'intensité avec les nouveaux modules HDAM Marantz
- Étalonnage des pièces Audyssey MultEQ XT
- Version HDMI la plus récente avec une résolution 4k 60 Hz 4:4:4
- 7+1 entrées / 2 sorties HDMI (4k 60Hz, 4:4:4, 3D, ARC, Deep Color)
- Interpolation HDMI 1080p, 4k 24/25/30 Hz
- MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
- Streaming audio AirPlay : FLAC 192/24, DSD, ALAC
- Lecture sans interruption
- Prise en charge Spotify Connect*, Flickr, radios Internet
- Assistant de configuration et interface utilisateur graphique (GUI) avancée
- Application Marantz Remote pour appareils iOS et Android
- Mode ECO

EAN

EU	SR5009/N1B	4951035053164	Black
	SR5009/N1SG	4951035053171	Silver-Gold

www.marantz.fr



because music matters

SR5009

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO AVEC FONCTION WIFI ET BLUETOOTH



FONCTIONNALITÉS	SR5009
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	• / • / • / •
Multicanal stéréo	•
Amélioration audio compressée : MDA2	•
RÉSEAU	
Certification DLNA	• (v1.5)
Formats avec pertes MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats sans pertes FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz)
FLAC HD 192/24	•
WAV 192/24	•
ALAC 96/24	•
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC)
Streaming photo (JPEG)	•
Streaming audio AirPlay	•
Compatibilité Windows PlayTo/Windows 8/RT	• / •
Internet Radio (vTuner)	•
Spotify Connect*	•
Compatibilité avec les applications de télécommande sur Smart Phones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (double antenne)
DIVERS	
Tuner FM / AM	• / •
Topologie d'amplification basée sur la contre-réaction	•
Modules HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules)	•
Composants audio haute qualité	•
Bluetooth	•
Configuration automatique des enceintes par micro	Audyssey Mult EQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Conversion vidéo	CVBS > HDMI; Comp > HDMI
Traitement vidéo	>1080p, 4k 24/25/30 Hz
Certification ISF	•
Pass through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Canal de retour audio	•
Affichage écran : Interface utilisateur graphique	•
Superposition de l'interface graphique sur HDMI	•
Assistant de configuration (anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, polonais, russe)	•
Préréglages Smart Select	4
Crossover variable	•
Zones multiépices	2
Redirection optimisée des basses	•

ENTRÉES/SORTIES	
VIDÉO	
Composite entrée/sortie	2+1/1
Composant entrée/sortie	2/1
HDMI entrées/sorties	7+1 / 2 (4k 60 Hz, 4:4:4 bypass)
AUDIO	
Analogique entrée/sortie	4+1 / 0
Entrée optique numérique	2
Entrée coaxiale numérique	2
Présortie multicanal	• (7.2)
Sortie caisson de basses	2
Zone présortie audio	•
Entrée multicanal 7.1	•
DIVERS	
Enceinte A/B	•
Hauteur borne enceinte	Enceinte B ou en hauteur
Haut-parleur à biamplication (réglage 5.1 canaux)	•
Borne d'enceinte multiépices	Surround arrière attribuable
Commande RS232	•
Voyant clignotant entrée IR	•
Sortie déclencheur DC	•
Bus de commande Marantz	•
Réseau : (contrôle par IP / mise à jour)	• / •
Entrées en façade : HDMI / USB	• / •
Audio USB (façade) / conçu pour iPod / conçu pour	• / • / •
SPÉCIFICATIONS	
Nombre d'amplificateurs	7
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur monocal	180 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur bicanal	140 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur bicanal	100 W
Rapport signal audio/bruit	98 dB
GÉNÉRALITÉS	
Couleurs disponibles : noir / argent-doré	• / •
Système de télécommande	RC024SR
Consommation électrique en W	650
Consommation en mode muet (marche/arrêt ...ÉCO)	45 / 75
Consommation en veille en W	0,2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 346 x 161
Poids en kg	10,3

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées par Marantz sans préavis.