marantz®

SR5011
AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO 7.2 RÉSEAU AVEC BLUETOOTH ET WI-FI





Doté des dernières technologies audio et vidéo, l'ampli-tuner Marantz SR5011 hisse votre système Home Cinéma à un niveau supérieur. Compatible avec les formats Dolby Atmos et DTS:X (via une mise à jour du firmware), il vous offrira un son surround en 3D à couper le souffle. Le SR5011 est doté de composants audio de très grande qualité, soigneusement sélectionnés et des circuits HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Module) Marantz, délivrant un son Hi-Fi et Home Cinéma incroyable.
La section d'amplification fournit une puissance de 7x 180 Watts, suffisante pour remplir même les plus grandes pièces, et grâce à la technologie Audyssey MultiEQ XT, le son est parfaitement adapté aux particularités acoustiques de chaque pièce.

Points forts	Avantages
Ampli-tuner audio/vidéo 7.2 canaux avec une puissance de 180 W par canal	Suffisamment de puissance pour remplir des pièces spacieuses avec le célèbre son Marantz
Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth intégré	Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques avec de nombreuses connexions Wi-Fi
Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020	Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l'épreuve du futur
8 entrées HDMI (dont une sur la façade avant) avec prise en charge HDCP 2.2, 2 sorties HDMI	Une connectivité accrue : prêt pour être raccordé en HDMI sur un téléviseur et un projecteur en parallèle
Conversion analogique/HDMI et SD/HD au format 4K	Qualité vidéo HD pour les sources analogiques ou DVD existantes
Dolby Atmos (jusqu'à 5.1.2) et DTS:X (via une mise à jour du micrologiciel)	Son 3D immersif (avec effets par le haut)
AirPlay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect et streaming audio réseau	Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne
Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC, AIFF et WAV	Installation, configuration et fonctionnement faciles
Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume et Dynamic EQ	Eco énergétique sans que cela nuise aux performances
Borniers d'enceintes avec code de couleurs, Assistant d'installation, Marantz 2016	Audio et vidéo dans plusieurs pièces, compatible avec les systèmes domotiques de tierces parties
Application de télécommande pour ampli-tuner AV	
Mode ÉCO intelligent avec paramètres marche/arrêt/automatique	
Options multipièces avancées, sortie pre-out 7,2 canaux, commande RS232	

marantz®

SR5011

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO 7.2 RÉSEAU AVEC BLUETOOTH ET WI-FI





CARACTERISTIQUES	SR5011
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS-HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / • (mise à jour du firmware)
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Stéréo multicanal	•
Restauration du son audio compressé : MDAX2	•
RÉSEAU / SOURCES	
Streaming audio réseau	•
Formats compressés MP3/WMA/AAC	• / • / •
Formats non compressés FLAC/ALAC/WAV	• / • / •
Streaming DSD	(2,8 MHz/5,6 MHz)
FLAC HD 192/24/WAV 192/24/ALAC 96/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Streaming audio AirPlay	•
Radio Internet (vTuner)	•
Spotify Connect*	•
Compatible avec l'application de télécommande	pour Android/iOS/Kindle
Ethernet/Wi-Fi	• / • (antenne double/double bande)
Réseau : (mise à jour/commande par IP)	• / •
Entrées avant : HDMI/USB	• / •
USB Audio / Compatible iPod / Compatible iPhone	• / • / •
Tuner FM/AM	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
Résolution 4k 60 Hz 4:4:4 / HDCP 2.2	• / •
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Conversion vidéo	CVBS > HDMI, comp. > HDMI
Traitement et mise à niveau vidéo	1080p, 4k 30/25/24 Hz
ENTRÉES/SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	2+1/1
Entrées/sortie composantes	2/1
HDMI entrée/sortie	7+1/2

AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	4+1/0
Entrées optiques numériques	2
Entrées coaxiales numériques	2
Pre-out multicanal	• (7.2)
Pre-out audio zone	•
Sorties caisson de basses	2
Entrée multicanal 7.1	•
SPÉCIFICATIONS	
Nombre d'amplificateurs	7
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, mono	180 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, stéréo	140 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, stéréo	100 W
Rapport signal audio/bruit	100 dB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles : noir / argent doré	• / •
Système de télécommande	RC024SR
Consommation électrique en W	650
Consommation électrique sans production de son (marche/arrêt ÉCO) en W	45/75
Consommation en veille en W	0,2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 346 x 161
Poids en kg	10,0

EAN			
EU	SR5011/N1B	4951035058220	Black
	SR5011/N1SG	4951035058237	Silver-Gold
UK	SR5011/T1B	4951035060124	Black
	SR5011/T1SG	4951035060131	Silver-Gold

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale, déposée ou non, de la société D&M Holdings, Inc.

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.

Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.