

SHARP

LC42DH77E

LCD TV

Téléviseur couleur LCD 42" (106 cm) 16:9



HDMI 1.3



- TELEVISEUR LCD 16/9 **FULL HD 1080 P** (1920x1080), TECHNOLOGIE **100 HZ**
- **NOUVELLE DALLE ASV « SUPER LUCENT »** => + de contraste; + de netteté
- **TUNER TNT SD/HD INTEGRE** => POUR RECEVOIR 18 CHAINES GRATUITES
=> POUR RECEVOIR LES FUTURES CHAINES DE LA TNT EN HD
- **RATIO DE CONTRASTE EXCEPTIONNEL** => 2 000 :1 (dalle); **30 000:1 (dynamique)**
- **TEMPS DE REPONSE ULTRA RAPIDE** => **4 ms**
- 3 ENTREES **HDMI 1080P / 24 Hz** (version 1.3), entrée AV latérale et **sortie optique**
- FONCTION « **QUICK START** » => l'image apparait en **5 secondes** après l'allumage de la TV
- BORDS FINS ET **DESIGN ULTRA PLAT**
- **PORT USB** => LECTURE DES FICHIERS AUDIO **MP3** ET PHOTOS **JPEG**
- **PIED ROTATIF**

Mars 2009

	LC42DH77E
Diagonale d'écran	106 cm
Format de l'écran	16:9
Slim Line design	•
Résolution (H x V)	1920 x 1080
Résolution entrée PC (HDMI)	1920 x 1080
Résolution (Nombre de pixels)	6 220 800
Luminosité (cd/m ²)	450
Ratio de contraste statique / dynamique	2000 / 50 000:1
Angle de vision (horizontal/vertical)	176°/176°
Temps de réponse	4 ms
HD Ready / Full HD	•/•
Conversion I/P avec circuit réducteur de bruit	•
Revêtement Black TFT (Advanced Super View)	•
Durée de vie de la lampe (heures)	60,000
Séparation Y/C	3D
Circuit "Quick Shoot"	•
"Aquos Pixel System" I / II / III	- / - / •
100 Hz	•
Progressive scan	•
Système TV & Systèmes Vidéo couleur	
PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I	•/•/•
SECAM-LL, SECAM-B/G, SECAM-D/K	•/•/•
Tuner TNT MPEG2 / TNT HD MPEG 4 / Satellite (MPEG2/4)	•/•/-
NTSC (système vidéo uniquement)	•
Programmation des chaînes	
Recherche automatique des chaînes	•
Nombre de chaînes programmables	999
Système Audio	
Fonction Surround	•
Contrôle automatique du volume	•
Fonction "voix claires"	•
Stéréo NICAM	•
Amplificateur audio numérique	2 x 10 W
Divers	
Système télétexte TOP/FLOF	•/•
Fonction Image et texte (P.A.T)	•
Mémoire de textes (nombre de pages mémorisables)	2000
Contrôle automatique du rétroéclairage (OPC)	•
Timer arrêt	•
Entrées	
Péritel	2
Entrée HDMI (HDCP)	3 (1.3)
Prise USB (compatible JPEG, MP3)	•
S-Vidéo	-
Entrée composante	•
Vidéo composite (cinch)	• (latérale)
Audio (D/G)	•
Autres entrées/sorties	
Informatique RVB (sub D-15)	•
Prise antenne (DIN.)	•
Sortie Casque (mini jack 3, 5 mm)	•
Sortie audio analogique/numérique	optique
RS-232C	•
Généralités	
Alimentation (adaptateur CA)	220-240 V, 50 Hz
Consommation (CA)	210 W
Consommation en veille	0,3 W
Pied orientable H-B / G-D	- / •
Dimensions (L x H x P, mm) sans pied	1019,4 x 658,9 x 103,3
Dimensions (L x H x P, mm) avec pied	1019,4 x 708,9 x 277
Poids (avec pied)	19,5 Kg
Accessoires fournis	
Télécommande avec piles	•
Cordon CA	•
GENCOD 4974019-	614304

Points forts

- Full HD => dalle très haute résolution : 1080 lignes
- Technologie 100 Hz => pas de saccade sur les mouvements rapides
- Panneau LCD «BLACK TFT» => aucun reflet, même en pleine lumière
- Technologie «ASV» => large angle de vision horizontal et vertical (176°/176°)
- Tuner TNT SD/HD intégré => Pour recevoir la TNT standard et la TNT HD sur votre téléviseur
- Aquos Pixel System III => une image plus définie, pas de saccades sur les travelling, plus de contraste, lissage des diagonales
- Traitement vidéo 10 Bit => pour une meilleure reproduction des palettes de couleurs
- Entrée composante => pour une meilleure qualité d'image avec une source DVD
- Entrée VGA Sub-D15 => pour connecter un PC
- 3 entrées HDMI (1.3) compatibles 1080p
- Sortie optique numérique => pour récupérer le son numérique de la TNT (Dolby Digital sur certaines chaînes)
- Grande luminosité 450 cd/m²
- Fort ratio de contraste : 50 000 :1 => plus de détail sur les scènes sombres ou surexposées
- «Quick Shoot» (temps de réponse : 4 ms) => une parfaite fluidité sur les mouvements
- Amplification numérique => un son d'une grande pureté, même à fort niveau
- Fonction Surround => des effets surround, sans enceintes arrières
- Fonction « Clear Voice » => amélioration de l'intelligibilité sur les dialogues
- Fonction « Auto volume control » => régulation automatique du volume sonore entre pages de Pub et programmes
- Capteur OPC => contrôle automatique du rétro-éclairage en fonction de la luminosité ambiante
- Garantie SHARP => 2 ans sur site