

Pioneer

A-A6MK2-K

Amplificateur stéréo audiophile

•Nouvelle gamme G-clef.

Il existe de part le monde une multitude de styles musicaux et d'interprétations différentes, rendant la musique si riche et si complexe à reproduire. Cependant, toutes les musiques partagent un point commun: elles méritent une restitution la plus fidèle que la technologie puisse offrir. La gamme G-clef de part ses composants et sa construction répond à cette attente.

POINTS FORTS

•Grande puissance de 60W par canal sous 4Ω.

A l'aide de condensateurs équivalents faibles et d'une double barrière à diodes de Schottky réduisant le bruit de fond, le circuit de puissance à réponse rapide procure une alimentation régulière ainsi que des temps de réponse rapides et précis vous assurant une restitution de toutes les nuances musicales.

•Construction symétrique double mono, châssis alvéolaire.

Afin de vous offrir une image stéréophonique extraordinaire, tous les composants de cet amplificateur sont assemblés de manière symétrique et selon une construction directe dans le but de réduire au maximum les pertes de transmission et de minimiser la distorsion du signal. Le châssis alvéolaire rigide sur lequel reposent les composants ainsi que l'emploi de l'aluminium pour la façade participent à réduire au maximum les résonances internes et externes pouvant nuire à la pureté du signal.

•Certification Air Studios.

Cette reconnaissance demeure la plus recherchée dans le monde de la Hi-Fi. Les studios AIR de Londres vérifie les appareils selon les normes professionnelles les plus contraignantes. Ce gage de qualité vous assure une musicalité d'une pureté extraordinaire et ce jusqu'à la dernière note.



**2x60
Watts**



A-A6MK2-K

Gencod : 4977729959956



A-A6MK2-K

Caractéristiques techniques

PUISSANCE DE SORTIE

- 60W + 60W (20 - 20 000 kHz , 4 Ω)
- 45W + 45W (20 - 20 000 kHz , 8 Ω)
- Distorsion harmonique : 0,05% (20 Hz-20 KHz , 8 Ω)

CARACTERISTIQUES AUDIO

- Circuit d'alimentation à réponse rapide
- Circuit linéaire à large spectre
- Commande de tonalité / balance (télécommande)
- Sourdine
- Construction directe
- Commutateur « Direct »

CONSTRUCTION

- Construction symétrique double mono
- Châssis alvéolaire
- Façade en aluminium

PIECES HAUTE QUALITE

- Grand isolant
- Alimentation LAPT
- Double barrière de Schottky
- Bornes enceintes plaquées Or

CONFORT

- Variateur LCD (3 niveaux)
- Nouvelle télécommande
- Télécommande SR

SECTION AMPLIFICATEUR

- Étage de puissance classe AB

GENERAL

- Dimensions (LxHxP) : 420 x 113 x 369 mm
- Poids : 10 kg
- Consommation électrique en marche : 170 W.
- Consommation électrique en veille : 0,6 W.



CONNECTIQUE

Entrées Audio :

- CD
- Tape
- Aux
- Tuner
- Phono (MM)

Sorties Audio :

- Tape (Rec)
- Sortie casque (jack 6,5)
- Sortie enceintes
- Sortie SR