

marantz®



SR5012 AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU FULL 4K 7.2 CANAUX AVEC STREAMING AUDIO HEOS



Le Home Cinéma de haute définition, aussi bien sur le plan sonore que visuel, est une révolution et c'est désormais possible grâce au SR5012 ! Il est compatible avec l'ensemble des variations sur la vidéo 4K ultra haute définition, allant de la vidéo 4K (60 Hz) au Hybrid Log Gamma (HLG ; via de futures mises à jour des micrologiciels) en passant par la HDR et la Dolby Vision. Il dispose également de décodeurs pour le son surround 3D Dolby Atmos et DTS:X, ainsi que de sept canaux d'amplification pour une expérience de home cinéma captivante.

Caractéristiques

Ampli-tuner audio/vidéo 7,2 canaux avec une puissance de 180 W par canal
Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth intégré

Pass-through 4K/60 Hz, résolution couleur 4:4:4, HDR et BT.2020, plus
compatibilité Dolby Vision et Hybrid Log Gamma (HLG via Maj) + 8 entrées,
2 sorties HDMI (HDCP2.2). Conversion vidéo SD/HD au format 4K

Dolby Atmos (jusqu'à 5.1.2) et DTS:X . Mode ÉCO intelligent

Convertisseurs N/A 32 bits AK4458 d'AKM, HDAM, Circuit à contre-réaction
de courant

AirPlay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect et streaming audio réseau

Prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV

Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume et Dynamic EQ

Bornes d'enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration,
application Marantz AVR Remote

Les avantages

Suffisamment de puissance pour remplir les pièces les plus grandes

Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements domestiques
avec de nombreuses connexions Wi-Fi

Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l'épreuve du futur

Une connectivité accrue : peut alimenter un téléviseur et un projecteur en
parallèle.

Qualité vidéo Full HD, voire Ultra HD à partir de toutes les sources

Son 3D immersif avec effets par le haut. Mode Eco énergétique

Accès & streaming audio à un nombre quasiment illimité de sources

Égalisation parfaitement adaptée à votre pièce

Installation, configuration et fonctionnement faciles



because music matters

SR5012

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU FULL 4K 7.2 CANAUX AVEC STREAMING AUDIO HEOS



Marantz se réserve le droit de modifier le design et les spécifications sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES	SR5012
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Stéréo multicanal	•
Amplificateur audio compressé : MDAX2	•
Audyssey	MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Prise en charge de l'application Audyssey MultEQ Editor	•
RÉSEAU / SOURCES	
Streaming audio réseau	•
HEOS multi-pièces intégré	•
Formats avec compression MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats sans compression FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2,8 MHz / 5,6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Streaming audio AirPlay	•
Radio Internet (TuneIn)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double/ double bande)
Réseau : (mise à jour/contrôle IP)	• / •
Entrées avant : HDMI / USB	• / •
Audio USB	•
Tuner FM/AM	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
Résolution 4k 60 Hz 4:4:4 / HDCP 2.2	• / •
Compatible Dolby Vision / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / • (via mise à jour du firmware)
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Conversion vidéo	CVBS / HDMI; comp / HDMI
Traitement et mise à niveau vidéo	1080p, 4K 30/25/24Hz

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

Sound United France
Une Division de D&M France SAS
9 Allée des Barbannières
92230 Gennevilliers
France

ENTRÉES / SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	2+1 / 1
Entrées/sortie composantes	2 / 1
HDMI entrée/sortie	7+1 / 2
AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	4+1 / 0
Entrées optiques numériques	2
Entrées coaxiales numériques	2
Pre-out multicanal	• (7.2 canaux)
Pre-out audio zone	•
Sorties du caisson de basses	2
Entrée multicanal 7.1	•
SPECIFICATIONS	
Nombre d'amplificateurs	7
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono	180 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	140 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	100 W
Rapport signal audio/bruit	100 dB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles : black / silver/gold	• / •
Système de télécommande	RC035SR
Consommation électrique en W	650
Consommation électrique sans production de son (marche/arrêt ÉCO) en W	45 / 75
Consommation en veille en Watts	0,2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 346 x 161
Poids en kg	10,0
EAN	
EU	SR5012/N1B 4951035060469 Black
	SR5012/N1SG 4951035060476 Silver/Gold

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.