



NR1403

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO ,SLIM‘



Le NR1403 est un ampli-tuner Audio/Vidéo 5.1 canaux offrant de nombreuses possibilités de connexion. Ceux qui utilisent régulièrement des caméscopes, des smartphones ou des tablettes apprécieront l'entrée HDMI en façade, facilitant les branchements audio/vidéo. Sa puissance de sortie de 5 x 50 W s'utilise en stéréo, mais permet aussi d'alimenter un système d'écoute 5.1 canaux, créant un son Surround spectaculaire transformant votre salon en une véritable salle de cinéma.

Vous apprécierez également la facilité de configuration – grâce à l'Assistant de Configuration, la fonction Audyssey MultEQ et le microphone de mesure, il est inutile d'étudier le manuel utilisateur, il suffit de suivre les instructions apparaissant à l'écran. De plus, le NR1403 intègre des décodeurs compatibles avec les formats audio haute définition récents, comme le DTS-HD et le Dolby TrueHD. Ses 6 entrées HDMI permettent de gérer un grand nombre de sources numériques : décodeur satellite ou box Internet, lecteur de Blu-ray/DVD, console de jeux, caméscope... toutes connectées simultanément, un seul câble HDMI partant vers votre téléviseur. Au final, un son fabuleux, une excellente qualité vidéo et des lignes d'une grande élégance.



Points forts

- Décodeurs Dolby TrueHD et dts-HD intégrés
- Puissance efficace : 5 x 50 W sur 8 Ohms
- Fonctions Dynamic Volume et Dynamic EQ
- Mode Pure Direct
- HDMI : 6 entrées (dont une en façade) / 1 sortie, toutes compatibles 3D, ARC, Deep Color
- Traitement M-DAX2, restaurant la qualité originale des musiques compressées
- M-Xport pour Bluetooth avec RX101 optionnel



EAN

| | | | |
|----|-------------|---------------|-------------|
| EU | NR1403/N1B | 4951035047521 | noir |
| | NR1403/N1SG | 4951035047538 | silver-gold |
| UK | NR1403/T1B | 4951035047521 | noir |
| | NR1403/T1SG | 4951035047538 | silver-gold |

NR1403

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO ,SLIM‘



| CARACTÉRISTIQUES | NR1403 |
|--|---------------------------------|
| DÉCODEURS MULTICANAUX SURROUND | |
| DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | • / • / • / • |
| Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX | • / • / • |
| Multicanal d'après stéréo | • |
| Enhancer données audio compressées : MDAX2 | • |
| AUTRES | |
| Audio par Bluetooth via RX101 | option |
| Réglage automatique des enceintes avec micro de mesure | Audyssey MultEQ |
| Fonctions Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | • / • |
| HDMI Pass Through en mode Standby | • |
| Pass Through vidéo 3D | • |
| Canal de retour audio (ARC) | • |
| Interface utilisateur graphique à l'écran | • |
| Incrustation interface graphique sur HDMI | • |
| Assistant de configuration (Setup Wizard) | • (français, anglais, allemand) |
| Fréquence crossover réglable | • |
| ENTRÉES/SORTIES | |
| VIDÉO | |
| Composite | 3 entrées / 1 sortie |
| HDMI (version 1.4) | 6 dont 1 en façade / 1 sortie |
| AUDIO | |
| Analogique | 4 entrées / 0 sortie |
| Numérique optique | 1 entrée / 0 sortie |
| Numérique coaxiale | 1 entrée / 0 sortie |
| Sortie Pre Out | • (format 2.1) |
| Sortie caisson graves | 1 |
| Sortie casque | 1 |

| DIVERS | |
|--|---------------------------------------|
| Port M-X pour RX101 | • |
| Bus Remote Marantz | • |
| Entrée HDMI en façade | • |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Puissance de sortie (sur 8 Ohms, de 20 Hz à 20 kHz, THD 0,08%, 2 canaux en fonctionnement) | 80 W |
| Rapport Signal/Bruit audio | 98 dB |
| Tuner AM/FM | • |
| GÉNÉRALITÉS | |
| Finitions disponibles : noir / silver-gold | • / • |
| Télécommande système | RC018SR |
| Consommation | 180 W |
| Consommation en mode Standby | 0,2 W (standby) / 0,5 W (standby CEC) |
| Dimensions (LxHxP) | 440 x 105 x 367 mm |
| Poids | 8,3 kg |

Apparence et caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis