

marantz®

SR5010

AMPLI TUNER AUDIO VIDÉO RÉSEAU AVEC WI-FI ET BLUETOOTH



L'ampli tuner audio vidéo réseau 7,2 canaux SR5010 offre une puissance exceptionnelle de 180 W par canal. Grâce à la technologie Dolby Atmos, vous bénéficiez d'un son surround 3D révolutionnaire, avec possibilité de créer un champ acoustique surround au plafond, ce qui augmente nettement la sensation d'espace sonore. Une mise à jour du micrologiciel (disponible fin 2015) permettra au SR5010 de décoder les bandes son DTS:X, pour être submergé par le son en trois dimensions, quel que soit le nombre d'enceintes installées. Ce système dispose de composants audio de très grande qualité, soigneusement sélectionnés. Le circuit maison HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Module) améliore la qualité du son en traitant tous les signaux musicaux avant de les transférer à l'étage de puissance pour alimenter les enceintes. Les technologies Bluetooth et Wi-Fi sont intégrées, vous pouvez donc profiter de vos fichiers numériques, où qu'ils soient stockés. Le SR5010 propose des fonctionnalités DLNA 1.5 de mise en réseau pour le streaming audio (DSD, FLAC HD & AIFF en continu, radio Internet, Spotify Connect et AirPlay). Les huit prises HDMI en entrées prennent en charge la norme HDCP 2.2, 4K Ultra HD, HDR et BT.2020. Le SR5010 dispose donc d'un système de traitement vidéo élaboré avec mise à niveau 4K. Une deuxième sortie HDMI pour la connexion simultanée à un projecteur et un téléviseur, une section pre-out 7,2 canaux et la connexion RS232 font du SR5010 la meilleure option pour les intégrateurs ou les installations personnalisées.

Principales caractéristiques

- Fonctions Wi-Fi et Bluetooth intégrées
- Dolby Atmos et DTS:X
- Amplificateur de puissance indépendants 7 canaux, 180 W par canal
- Nouveau module HDAM Marantz
- Calibrage de pièce et configuration automatique des enceintes audio Audyssey MultEQ XT
- Dernière version HDMI avec résolution 4:4:4 60 Hz 4K
- Huit entrées/deux sorties HDMI (60 Hz 4K, 3D, ARC, HDR, BT2020)
- Prise en charge HDCP 2.2 complète au niveau de toutes les entrées
- Traitement vidéo élaboré avec mise à niveau des signaux vidéo numériques et analogiques jusqu'à 4K
- MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
- Streaming audio HD : FLAC 192/24, DSD, ALAC
- Lecture en continue
- Spotify Connect*, prise en charge de la radio Internet, AirPlay
- Assistant de configuration et interface utilisateur graphique avancée
- Application Marantz AVR Remote pour les périphériques iOS et Android
- Mode ÉCO



www.marantz.fr

EAN

EU	SR5010/N1B	4951035056257	noir
	SR5010/N1SG	4951035056264	argent/doré



because music matters



SR5010

AMPLI TUNER AUDIO VIDÉO RÉSEAU AVEC WI-FI ET BLUETOOTH



CARACTÉRISTIQUES	SR5010
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Stéréo multicanal	•
Réglages pour l'audio compressé : MDAX2	•
RÉSEAU	
Certification DLNA	• (version 1.5)
Formats destructifs MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats non compressés FLAC / ALAC / WAV / AIFF	• / • / • / •
Streaming DSD	• (2.8)
FLAC HD 192/24	•
WAV 192/24	•
ALAC 96/24	•
Lecture en continue	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Streaming audio AirPlay	•
Compatibilité Windows PlayTo/Windows 8/RT	• / •
Radio Internet (vTuner)	•
Spotify Connect *	•
Compatibilité avec l'application Remote pour	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double)
AUTRES	
Tuner FM/AM	• / •
Topologie d'amplification basée sur la réaction d'intensité	•
Modules HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules)	•
Composants audio de haute qualité	•
Bluetooth	•
Configuration automatique des enceintes à l'aide du microphone	Audyssey MultEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Conversion vidéo	CVBS / HDMI, comp. / HDMI
Mise à niveau et traitement vidéo	1080p, 30/25/24 Hz 4K
Certification ISF	•
Canal de retour audio	•
Interface utilisateur graphique avancée avec affichage à l'écran	Advanced GUI
Superposition de l'interface utilisateur graphique sur HDMI	•
Assistant de configuration (anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, polonais, russe)	•
Quatre préséglages Smart Select	4 presets
Répartiteur variable	•
Redirection optimisée des basses sans caisson	•

ENTRÉES/SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	2+1 / 1
Entrées/sortie composantes	2 / 1
Entrées/sorties HDMI	7+1 / 2
AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	4+1 / 0
Entrée optique numérique	2
Entrée coaxiale numérique	2
Pre-out multicanal	• (7,2)
Pre-out audio zone	•
Sorties du caisson de basses	2
DIVERS	
Entrée multicanal 7.1	•
Enceinte A/B	•
Fonction Bi-Amp ou Front B ou hauteur (réglage 5,1 canaux)	•
Borne d'enceinte surround ou multi-pièces après attribution	•
Contrôle RS232/Contrôle Web	• / •
Voyant clignotant infrarouge entrée	•
Bus à distance Marantz	•
Réseau : (mise à jour/contrôle IP)	• / •
Entrées avant : audio/composite/HDMI/USB	• / • / • / •
Audio USB/pour iPod/pour iPhone	• / • / •
SPÉCIFICATIONS	
Nombre d'amplificateurs de puissance	7
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono	180 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	140 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	100 W
Rapport signal audio/bruit	100 dB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles : noir et argenté/doré	• / •
Télécommande système	RC024SR
Consommation électrique en Watts :	650
Consommation électrique sans production de son (mode ÉCO activé/désactivé) en	45 / 75
Consommation en veille en W	0,2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 346 x 161
Poids en kg	10

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux logiciels de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.