

marantz®



SR8012

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU 11.2 CANAUX AVEC TECHNOLOGIE DE STREAMING AUDIO HEOS

Digne héritier de la pure qualité audio signée Marantz, le nouvel ampli-tuner audio/vidéo SR8012 a été conçu pour ceux qui désirent connaître une expérience audio et vidéo ultime. Construit de manière totalement symétrique, cet amplificateur possède une conception indépendante unique pour ses 11 canaux d'amplification, lui conférant ainsi une puissance de 205W par canal pour une intégration du son Surround sans égale.

Caractéristiques

Les avantages

Ampli-tuner audio/vidéo 11.2 canaux avec une puissance de 205 W par canal	Suffisamment de puissance pour remplir les grandes pièces avec le son réputé de Marantz
Dolby Atmos et DTS:X (jusqu'à 7.1.4), Auro-3D	Son 3D immersif avec effets par le haut
Conception en circuit unique par canal de l'amplificateur de puissance ; monté centralement, transformateur toroïdal surdimensionné, châssis plaqué cuivre	Qualité de conception haut de gamme pour un rendu audio ultime
Convertisseurs numériques/analogiques 192 kHz/32 bits hautes performances pour tous les canaux	Plus haute résolution possible pour la musique et le son des films
Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume et Dynamic EQ	Égalisation parfaitement adaptée à votre pièce
Wi-Fi intégré avec prise en charge double bande 2,4 GHz/5 GHz	Stabilité réseau améliorée, surtout dans les environnements avec de nombreuses connexions Wi-Fi
Technologie de streaming audio HEOS avec application HEOS	Options de commande confortables, sources audio quasiment illimitées et expérience multi-room avec des produits HEOS supplémentaires
Fonction multiroom HEOS pour le divertissement à domicile	Utilisez la commande vocale Amazon Alexa
AirPlay, Bluetooth, radio Internet, Spotify Connect, TIDAL, Deezer	Accès à un nombre quasiment illimité de sources audio en ligne
Streaming réseau : prise en charge DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC et WAV	Streaming audio haute résolution pour les amateurs de Hi-Fi
4K/60 Hz, 4:4:4, HDR et BT2020, compatible avec la Dolby Vision, HLG	Dernière norme HDMI pour une compatibilité à l'épreuve du futur
Huit entrées HDMI (dont une en façade) avec prise en charge HDCP 2.2, Trois sorties HDMI (zone)	Nombreuses entrées pour les périphériques numériques, différentes vidéos dans différentes pièces
Technologie eARC (canal de retour audio amélioré) via une prochaine mise à jour du logiciel	Prend en charge une transmission audio 3D à partir de la TV via un canal audio HDMI de retour
Bornes d'enceintes avec code de couleurs, assistant de configuration, application Marantz AVR Remote	Une installation, une configuration et un fonctionnement faciles
Options multi-room avancées, sortie pre-out 11.2 canaux, commande RS232, Connecté Crestron, commande IP	Audio et vidéo dans plusieurs pièces, compatible avec les systèmes domotiques tiers



because music matters

SR8012

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU 11.2 CANAUX AVEC TECHNOLOGIE DE STREAMING AUDIO HEOS



CARACTÉRISTIQUES	SR8012
SON SURROUND MULTICANAL	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Auro-3D / Auromatic	• / •
Stéréo multicanal	•
Amélioration d'un signal audio compressé : MDAX2	•
Audyssey	MultEQ XT32 avec Sub EQ HT/LFC
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Prise en charge de l'application Audyssey MultEQ Editor	•
RÉSEAU/SOURCES	
Streaming Audio Réseau	•
Technologie multiroom HEOS intégrée	•
Formats avec compression	• / • / •
Formats non compressés FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2.8 MHz / 5.6 MHz)
FLAC HD 192/24/WAV 192/24/ALAC 192/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Streaming audio AirPlay	•
Radio Internet (TuneIn)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / • / •
Compatibilité avec l'application Remote pour les smartphones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (antenne double/double bande)
Réseau : (mise à jour/commande IP)	• / •
Entrées avant : HDMI / USB	• / •
Audio USB	•
Bluetooth	•
HDMI	
Résolution 4k 60 Hz 4:4:4 / HDCP 2.2	• / •
Technologie ARC (canal de retour audio) améliorée	• (via mise à jour du micrologiciel)
Compatible Dolby Vision / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D	•
Conversion vidéo	CVBS/HDMI, comp./HDMI
Mise à niveau et traitement vidéo	1080p, 4K 60/50Hz

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

ENTRÉES/SORTIES	
VIDÉO	
Entrées/sortie composites	4+1 / 2
Entrées/sortie composantes	3 / 1
Entrées/sorties HDMI	7+1 / 3 (2 principales + 1 zone)
AUDIO	
Entrées/sortie analogiques	6+1 / 0
Entrées optiques numériques	2
Entrées coaxiales numériques	2
Sortie pre-out multicanal	• (11.2 avec traitement 11,2 canaux)
Pre-out audio zone	2
Sorties pour caisson de graves	2
Entrée multicanal 7.1	•
SPÉCIFICATIONS	
Nombre d'amplificateurs de puissance	11
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur mono	205 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	175 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	140 W
Rapport signal audio/bruit	102 dB
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Couleurs disponibles : black / silver/gold	• / •
Système de télécommande	RC038SR
Consommation électrique	780
Consommation électrique sans production de son (ÉCO ... activé/désactivé) en W	65 / 110
Consommation en veille en Watts	0,2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 460 x 185
Poids en kg	17,4
EAN	
EU	
SR8012/N1B	4951035061008
SR8012/N1SG	4951035061015
	Noir
	Argent/doré

Sound United France
Division D&M France SAS
9 Allée des Barbannières
92230 Gennevilliers
France

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées, détenues par la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par la société D&M Holdings Inc. fait l'objet d'une licence. Dolby, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories. DTS, le symbole, DTS en association avec le symbole, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales, déposées ou non, de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers disponibles ici : www.spotify.com/connect/ third-party-licences. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale déposée ou non de la société D&M Holdings, Inc.

* Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications.