

Philips Streamium
Microchaîne hi-fi sans fil

Streamium

MCI298



Écoutez de la musique depuis un PC/MAC ou le Net, sans fil

Avec le modèle tout-en-un MCI298, vous écoutez de la musique depuis votre PC, lisez directement le contenu de vos périphériques USB et accédez à des centaines de stations de musique grâce à la radio Internet. Parallèlement, vous pouvez lire vos CD en toute simplicité.

Toute votre musique sur un seul système sans fil

- Des milliers de stations de radio Internet gratuites
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP
- Lecture via CD et USB direct

Navigation et commande aisées

- Parcourez votre collection par album, artiste, genre et piste
- Interface utilisateur simple et intuitive avec affichage de pochettes d'album
- Commandes sur écran tactile pour une lecture et un réglage du volume aisés

Performances sonores de qualité

- Puissance de sortie totale de 2 x 10 W RMS

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A)
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Radio Internet
- Type de changeur: Fente
- Mode de lecture liaison PC: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Arrêt
- Modes de lecture des disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture
- Compatible ID3-Tag
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Débit binaire WMA: Jusqu'à 192 Kbit/s, débit binaire constant/débit binaire variable

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Neutre, Jazz, Pop, Rock
- Accentuation du son: Amplificateur numérique de classe D, Amplification dynam. des basses (DBB), Égaliseur, Réglage graves/aigus
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies

Tuner/Réception/Transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM

Connectivité

- Autres connexions: Ethernet
- Casque: 3,5 mm
- Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil (802.11b)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
- Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits,

WPA

- Antenne: Dipôle FM
- Connexions audio: Entrée ligne stéréo 3,5 mm - MP3 Link
- Puissance: 220 - 240 V

Praticité

- Type d'affichage: LCD
- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Blanc
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois
- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque
- Horloge: Sur affichage principal
- Alarmes: Alarme par buzzer, Mise en veille programmable
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Indications: Mode DIM
- Télécommande: 1 voie

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur
- Batteries: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM avec navigateur multimédia, didacticiel vidéo et manuels
- Guide de mise en route: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, danois, portugais, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, polonais
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Mode d'emploi: Anglais, français, espagnol, italien, néerlandais, allemand, suédois, finnois, norvégien, danois, portugais, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, polonais
- Carte de garantie: Carte de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 542 x 108 x 238
- Poids de l'appareil: 8 kg



Date de publication
2010-02-20

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 000 58364
EAN: 87 12581 51767 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com